

**Aan** Marktpartijen Wholesale Elektriciteit  
**Van** Commissie verbruiksprofielen  
**Datum** 28-09-2026  
**Referentie** Versie 1.01  
**Onderwerp** Standaard profielen elektriciteit 2027 versie 1.00

De profielen dienen gebruikt te worden in samenhang met de rekenmethodiek zoals beschreven in het MSP wholesale elektriciteit.

De profielen zijn opgeslagen in delimited ASCII format met punt-komma als scheidingsteken.

Het format van de file is als volgt:

Kolom A geeft UTC tijd+1 oftewel de doorlopende wintertijd. De aangegeven tijd betreft het einde van de profielperiode.

Kolommen B en C geven de kloktijd (CET en in de zomertijd CEST).

Kolommen D-L geven de profiel fracties van de betreffende profielcategorieën.

Rij 1 geeft het versienr van het betreffende profiel

Rij 2 geeft het toepassingsjaar van het betreffende profiel

Rij 3 geeft de categorie-code.

Rij 4 geeft het type (AMI of AZI).

Rij 5 geeft de leveringsrichting A of I

De volgende profielcategorieën worden onderscheiden:

- E1A <= 3x 25 Ampère, niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting
- E1B <= 3x 25 Ampère, op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting, nachttariefregime
- E1C <= 3x 25 Ampère, op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting, avondtariefregime
- E2A > 3x25 Ampère <= 3x80A, niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting
- E2B > 3x25 Ampère <= 3x80A, op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting
- E3A >3x80 Ampère, < 100 kW, BT<= 2000 uur
- E3B >3x80 Ampère, < 100 kW, BT > 2000 uur, BT <=3000 uur
- E3C >3x80 Ampère, < 100 kW, BT > 3000 uur, BT < 5000 uur
- E3D >3x80 Ampère, < 100 kW, BT >= 5000 uur
- E4A <= 3\*80 Ampère, bemeten aansluitingen ten behoeve van openbare verlichting

Som van de profielfracties

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1A, E2A | $\sum PF = 1$ , geen onderscheid naar tariefperiodes. $\sum PF > 1$ in schrikkeljaar                                                                                                                                                                                                          |
| E1C      | $\sum PF = 2$ , schakelregime avond, $\sum PF_{\text{normaal}} = 1$ , $\sum PF_{\text{laag}} = 1$<br>$\sum PF > 2$ in schrikkeljaar<br>$\sum PF_{\text{normaal}} > 1$ indien normaal tariefperiode in schrikkel dag<br>$\sum PF_{\text{laag}} > 1$ indien laag tariefperiode in schrikkel dag |
| Overig   | $\sum PF = 2$ , schakelregime nacht, $\sum PF_{\text{normaal}} = 1$ , $\sum PF_{\text{laag}} = 1$<br>$\sum PF > 2$ in schrikkeljaar<br>$\sum PF_{\text{normaal}} > 1$ indien normaal tariefperiode in schrikkel dag<br>$\sum PF_{\text{laag}} > 1$ indien laag tariefperiode in schrikkel dag |

Er is rekening gehouden met de volgende feestdagen:

1 januari, nieuwjaarsdag

29 maart, 2e paasdag

27 april, koningsdag

6 mei, hemelvaart

17 mei, 2e pinksterdag

25 december, 1e kerstdag

26 december, 2e kerstdag

NB: feestdagen hebben een schakelregime gelijk aan zondag.

Er is rekening gehouden met de volgende brugdag(en):

5 mei, éénmaal in de vijf jaar als feestdag

7 mei, vrijdag na hemelvaart

NB: brugdagen hebben het reguliere schakelregime, maar hebben een afnamepatroon dat afwijkt van een vergelijkbare weekdag.

De zomertijd overgangen zijn op:

28 maart, start zomertijd

31 oktober, einde zomertijd